

AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W CON USB / SD / FM Y BLUETOOTH

DA-120BT



Descripción

Su potencia nominal de salida de 120W lo convierte en equipo ideal para uso en instalaciones del tipo centros escolares, supermercados, bancos, etc para emisión de música de fondo y avisos de voz. Resulta una solución compacta, económica y con buen rendimiento. Incluyen fuente de audio, amplificador mezclador, entrada de micro (XLR) y entradas de micrófono / línea 2-3 (conector de 6,3 mm), cuatro entradas de línea, una entrada TEL de 600 ohm y una salida de línea. La entrada de Mic1, que dispone de activación por VOX, tiene la prioridad más alta excepto la entrada Tel. Entradas USB y SD en la parte frontal ofrecen un fácil acceso y operación para el instalador y el usuario final. El amplificador está diseñado con protección frente sobrecarga, cortocircuito y exceso de temperatura para evitar cualquier daño en el equipo.

Características Técnicas

| Referencia | DA-120BT |
|----------------------|--|
| Potencia nominal | 120W |
| Salidas de altavoces | 100V - 70V - 40ohms - 8 Ohms - 16 Ohms |
| Entradas | 1 entrada Mic1 por Jack 6,3mm con prioridad configurable 3 entradas Combo conmutables Mic/Línea y con alimentación phantom. Prioridad Mic configurable 2 entradas Line por Rca / 1 entrada EMC por RCA |
| Reguladores | De vol. para Mic1, 3 entradas Mic/Line, 2 entradas line y Mp3/FM, Bass/Treble y Master |
| Ganancia | MIC: 5-8mV, 600Ω; Line: 150-470mV, 10KΩ |
| Salida de línea | 0.775(0dBV) por RCA |
| Resp. en Frecuencia | 60Hz - 15kHz(±3dB) |
| S/N Ratio | Line ≥ 85dB, Mic ≥ 72dB |
| THD | Inferior al 0.5% |
| Protección | Cortocircuito, clip, sobrecarga y exceso de temperatura |
| Consumo | 150W |
| Alimentación | 220VCA / 115VCA, 50-60Hz & 24VDC |
| Dimensiones | 484 × 320 × 88 mm |
| Peso | 10,5kg |
| Código | 500226 |

