

AMPLIFICADOR MEZCLADOR 350W CON USB / SD / FM Y BLUETOOTH DA-350BT



Descripción

Su potencia nominal de salida de 350W lo convierte en equipo ideal para uso en instalaciones del tipo centros escolares, supermercados, bancos, etc para emisión de música de fondo y avisos de voz. Resulta una solución compacta, económica y con buen rendimiento. Incluyen fuente de audio, amplificador mezclador, entrada de micro (XLR) y entradas de micrófono / línea 2-3 (conector de 6,3 mm), cuatro entradas de línea, una entrada TEL de 600 ohm y una salida de línea. La entrada de Mic1, que dispone de activación por VOX, tiene la prioridad más alta excepto la entrada Tel. Entradas USB y SD en la parte frontal ofrecen un fácil acceso y operación para el instalador y el usuario final.

El amplificador está diseñado con protección frente sobrecarga, cortocircuito y exceso de temperatura para evitar cualquier daño en el equipo.

Características Técnicas

Referencia	DA-350BT
Potencia nominal	350W
Salidas de altavoces	100V - 70V - 40hms - 8 Ohms - 16 Ohms
Entradas	1 entrada Mic1 por Jack 6,3mm con prioridad configurable 3 entradas Combo conmutables Mic/Línea y con alimentación phantom. Prioridad Mic configurable 2 entradas Line por Rca / 1 entrada EMC por RCA
Reguladores	De vol. para Mic1, 3 entradas Mic/Line, 2 entradas line y Mp3/FM, Bass/Treble y Master
Ganancia	MIC: 5-8mV, 600Ω; Line: 150-470mV, 10KΩ
Salida de línea	0.775(0dBV) por RCA
Resp. en Frecuencia	60Hz - 15kHz(±3dB)
S/N Ratio	Line ≥ 85dB, Mic ≥ 72dB
THD	Inferior al 0.5%
Protección	Cortocircuito, clip, sobrecarga y exceso de temperatura
Consumo	150W
Alimentación	220VCA / 115VCA, 50-60Hz & 24VDC
Dimensiones	484 × 320 × 88 mm
Peso	10,5kg
Código	500228