

MANDO DE I CANAL ESTÉREO CON RADIO FM Y PANTALLA LCD **S 100 FM**



* Marco embellecedor no incluido

Características Técnicas

Referencia	S 100 FM			
Canales		1		
Amplificador		Estéreo	1,5+1,5W	
Escalas de volumen		3	1	
Impedancia mín. de carga		8Ω		
Alimentación		12Vcc/330mA		
Consumo en reposo		25mA		
Consumo en funcionamiento		69mA		
Conectores		Bornas de regleta		
Material		ABS		
Accesorios		Bastidor metálico incluido		
Peso		0,08 Kg.		
Dimensiones		44 x 44 x 36mm	/	5mm
Color	Blanco	Bkco. roto	Grafito	Plata
Código	100016	100017	100018	100019

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Funciones de la radio FM

- FM digital estéreo independiente.
 - Scan ascendente y descendente automático.
 - Scan manual paso a paso.
 - 9 presintonías.
 - Memoria de última emisora seleccionada.
 - Visualización de emisora en pantalla.

Funciones de Sonido

- Entrada auxiliar de audio.
 - Control digital de volumen con 31 escalas.
 - Memoria de volumen.
 - Volumen ideal.
 - Control digital de graves, agudos, balance y sonido 3D.
 - Selección digital de estéreo/mono.
 - On/off general desde cualquier mando de la instalación.
 - Control automático de la base de enchufe de la central.
 - Amplificador estéreo 1'5x1'5 w
 - Impedancia mínima de carga 8Ω.

Funciones Horarias

- Reloj digital con hora en pantalla.
 - Despertador independiente con selector de modo de alarma (canal de audio, FM o beep con volumen regulable).
 - Autoencendido y autoapagado programables.
 - Sleep programable hasta 90 minutos.

Funciones de Intercomunicación

- Micrófono Electret "manos libres".
 - Avisos generales.
 - Llamadas individuales hasta 16 zonas.
 - Memoria de última llamada.
 - Preferencia de entrada de avisos.
 - Función "no molesten".
 - Función "Baby-room" de escucha simultánea de varias zonas para vigilancia de niños y/o ancianos.
 - Volumen individual de recepción de la llamada regulable.
 - Asignación digital del número de zona.

