

TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL STÉRÉO 1,5+1,5W. AVEC RADIO FM, **Bluetooth**® ET CONNEXION À L'INTERPHONIE ET À LA TELEPHONIE **S I30 FM BT**



* N'inclus pas les enjoliveurs



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Fonctions domotiques

- Récepteur IR pour télécommande DOYSON.
- Fonction portier électronique via l'interface ID100.
- Fonction téléphone via l'interface ID200.

Fonctions radio FM

- FM numérique stéréo indépendante.
- Balayage ascendant et descendant automatique.
- Scan manuel étape par étape.
- 9 préréglages.
- Mémoire de la dernière station sélectionnée.
- Affichage de la station sur l'écran.

Caractéristiques sonores

- Sélecteur de connexion BLUETOOTH
- Entrée audio auxiliaire.
- Contrôle de volume numérique avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Contrôle numérique des graves, des aigus, de la balance et du son 3D.
- Sélection numérique stéréo/mono.
- Marche/arrêt général à partir de n'importe quelle commande de l'installation.
- Commande automatique de la prise de courant centrale.
- Amplificateur stéréo 1,5x1,5 w
- Impédance de charge minimale 8Ω.

Fonctions temporelles

- Horloge numérique avec heure à l'écran.
- Réveil indépendant avec sélecteur de mode alarme (canal audio, FM ou bip à volume réglable).
- Auto-on et auto-off programmables.
- Veille programmable jusqu'à 90 minutes.

Caractéristiques de l'interphone

- Micro électret "mains libres".
- Avis généraux.
- Appels individuels jusqu'à 128 zones.
- Mémoire du dernier appel.
- Avis de préférence d'entrée.
- Fonction "ne pas déranger".
- Fonction "Baby-room" pour une écoute simultanée de plusieurs zones de surveillance des enfants et/ou des personnes âgées.
- Volume individuel de réception d'appel réglable.
- Attribution numérique du numéro de zone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | S I30 FM BT |
|--------------------------|--|
| Nombre de Canaux | 1 |
| Amplificateur | Stéréo 1,5+1,5W |
| BLUETOOTH | Protoc. de transmission A2DP |
| Échelles de volume | 31 |
| Impédance min. en charge | 8Ω |
| Alimentation | 12Vcc/330mA |
| Consommation en veille | 25mA |
| Consommation en marche | 69mA |
| Connecteurs | Réglette de borniers |
| Matériel | ABS |
| Accessoires | Bastidor métallique incluido |
| Poids | 0,08 Kg. |
| Dimensions | ↔44 x ↕44 x ↗36mm / 5mm |
| Couleur | Blanc Blanc cassé Gris graphite Argent |
| Code | 100182 100183 100184 100185 |



SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S I30 FM BT ET LA CENTRALE UC 100 S

