

AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W CON USB / BLUETOOTH Y WIFI

DA-120WF



Descripción

Amplificador con potencia nominal de salida de 120W que aúna la versatilidad de un amplificador tradicional con la innovación del manejo del audio por WiFi. Aparte de contar con un reproductor Mp3 y de poder enviar sonido al amplificador mediante Bluetooth, este equipo permite la búsqueda de audio en internet mediante el uso de una App instalable en un dispositivo móvil. Esto lo convierte en un equipo ideal para uso en centros escolares, supermercados, clínicas, restaurantes, etc para emisión de música de fondo y avisos de voz. Resulta una solución compacta, económica y con buen rendimiento. El amplificador también está diseñado con protección frente a sobrecarga, cortocircuito y exceso de temperatura para evitar cualquier daño en el equipo.

Características Técnicas

Referencia	DA-120WF
Potencia nominal	120W
Salidas de altavoces	70/100V y 4/8 Ohms
Entradas	Mic1 por Jack 6,3mm frontal / Combo trasera con prioridad y alimentación phantom seleccionable, Mic2 y Mic3 (Combo) con alimentación phantom seleccionable y Line (RCA)
Fuentes de audio	WIFI, BLUETOOTH, MP3/USB
Versión WiFi	WiFi 8.2.11 b/g/n (soporta formatos AP/STA)
App WiFi	Muzo Player disponible para Android/iOS
Resp. en Frecuencia	60Hz - 15kHz(±3dB)
S/N Ratio	≥ 75d
THD	<1% a 1kHz, 1/3 de potencia nominal
Protección	Cortocircuito, sobrecarga y exceso de temperatura
Consumo	185W
Alimentación	220-240VCA, 50-60Hz
Dimensiones	430 × 340 × 100 mm
Peso	9,0kg
Código	500221

