

# AMPLIFICADOR MEZCLADOR 240W CON USB / SD / FM Y BLUETOOTH DA-240BT



## Descripción

Su potencia nominal de salida de 240W lo convierte en equipo ideal para uso en instalaciones del tipo centros escolares, supermercados, bancos, etc para emisión de música de fondo y avisos de voz. Resulta una solución compacta, económica y con buen rendimiento. Incluyen fuente de audio, amplificador mezclador, entrada de micro (XLR) y entradas de micrófono / línea 2-3 (conector de 6,3 mm), cuatro entradas de línea, una entrada TEL de 600 ohm y una salida de línea. La entrada de Mic1, que dispone de activación por VOX, tiene la prioridad más alta excepto la entrada Tel. Entradas USB y SD en la parte frontal ofrecen un fácil acceso y operación para el instalador y el usuario final. El amplificador está diseñado con protección frente sobrecarga, cortocircuito y exceso de temperatura para evitar cualquier daño en el equipo.

## Características Técnicas

Referencia	DA-240BT
Potencia nominal	240W
Salidas de altavoces	100V - 70V - 40ohms - 8 Ohms - 16 Ohms
Entradas	1 entrada Mic1 por Jack 6,3mm con prioridad configurable 3 entradas Combo conmutables Mic/Línea y con alimentación phantom. Prioridad Mic configurable 2 entradas Line por Rca / 1 entrada EMC por RCA
Reguladores	De vol. para Mic1, 3 entradas Mic/Line, 2 entradas line y Mp3/FM, Bass/Treble y Master
Ganancia	MIC: 5-8mV, 600Ω; Line: 150-470mV, 10KΩ
Salida de línea	0.775(0dBV) por RCA
Resp. en Frecuencia	60Hz - 15kHz(±3dB)
S/N Ratio	Line ≥ 85dB, Mic ≥ 72dB
THD	Inferior al 0.5%
Protección	Cortocircuito, clip, sobrecarga y exceso de temperatura
Consumo	150W
Alimentación	220VCA / 115VCA, 50-60Hz & 24VDC
Dimensiones	484 × 320 × 88 mm
Peso	10,5kg
Código	500227