

# AMPLIFICADOR 360 W CON SELECTOR DE 6 ZONAS DA-350Z6



## Descripción

Amplificador de megafonía de 6 zonas y reproductor de MP3, sintonizador FM y Bluetooth. Su potencia nominal de 350W lo convierte en el equipo ideal para uso en instalaciones del tipo centros escolares, supermercados, bancos, etc para emisión de música de fondo y avisos de voz. Resulta una solución compacta, económica y con buen rendimiento.



## Características Técnicas

Referencia	DA-350Z6
Potencia nominal	350W
Salida de altavoces	100V, 6 zonas
Entradas	Mic1-4: 2.5mV, Line1-2: 250mV; EMC: 250mV
Fuentes de audio	BT, USB, SD, FM
Respuesta en frecuencia	80Hz - 16KHz
THD	<0.1%
S/N Ratio	>70dB
Protección	Cortocircuito, clip, sobrecarga y exceso de temperatura
Alimentación	230VCA / 110VCA, 50-60Hz & 24VCC
Consumo	500W
Dimensiones	438 x 405 x 88 mm
Peso	10,9kg
Código	500231