

MANDO DE 2 CANALES ESTÉREO CON RADIO FM Y PANTALLA LCD S 200 FM



* Marco embellecedor no incluido

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Funciones de la radio FM

- FM digital estéreo independiente.
- Scan ascendente y descendente automático.
- Scan manual paso a paso.
- 9 presintonías.
- Memoria de última emisora seleccionada.
- Visualización de emisora en pantalla.

Funciones de Sonido

- Entrada auxiliar de audio.
- Control digital de volumen con 31 escalas.
- Memoria de volumen.
- Volumen ideal.
- Control digital de graves, agudos, balance y sonido 3D.
- Selección digital de estéreo/mono.
- On/off general desde cualquier mando de la instalación.
- Control automático de la base de enchufe de la central.
- Amplificador estéreo 1'5x1'5 w
- Impedancia mínima de carga 8Ω.

Funciones Horarias

- Reloj digital con hora en pantalla.
- Despertador independiente con selector de modo de alarma (canal de audio, FM o beep con volumen regulable).
- Autoencendido y autoapagado programables.
- Sleep programable hasta 90 minutos.

Funciones de Intercomunicación

- Micrófono Electret "manos libres".
- Avisos generales.
- Llamadas individuales hasta 128 zonas.
- Memoria de última llamada.
- Preferencia de entrada de avisos.
- Función "no molesten".
- Función "Baby-room" de escucha simultánea de varias zonas para vigilancia de niños y/o ancianos.
- Volumen individual de recepción de la llamada regulable.
- Asignación digital del número de zona.

Características Técnicas

| Referencia | S 200 FM |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Canales | 2 |
| Amplificador | Estéreo 1,5+1,5W |
| Escalas de volumen | 31 |
| Impedancia mín. de carga | 8Ω |
| Alimentación | 12Vcc/330mA |
| Consumo en reposo | 25mA |
| Consumo en funcionamiento | 69mA |
| Conectores | Bornas de regleta |
| Material | ABS |
| Accesorios | Bastidor metálico incluido |
| Peso | 0,08 Kg. |
| Dimensiones | ↔44 x ↕44 x ↗36mm / 5mm |
| Color | Blanco Bico. roto Grafito Plata |
| Código | 100020 100021 100022 100023 |

