

# DOY SON

Domótica y Sonido, s.l.l.  
Ronda Vall D'Uxó 125  
03205 - Elche - Spain  
Tel. +34 96 546 65 58  
Fax +34 96 546 65 59



# DOY SON

domótica  
y sonido

## INTERFAZ DE PORTERO ELECTRÓNICO

ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

**900 40 40 50**

[www.doyson.com](http://www.doyson.com)

# ID 100

## CARACTERÍSTICAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:..... 12Vcc.

Consumo reposo:..... 80 mA.

Consumo ON:..... 160 mA.

Protección contra cortocircuitos y sobrecarga

### DIMENSIONES:

Ancho 71 mm - Largo 90 mm - Fondo 58 mm.

Caja de 4 módulos para Carril DIN.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Interfaz ID 100 conecta la línea de Portero Electrónico\* o Videoportero\* de la vivienda con el sistema de sonido SERIE S, haciendo que cada mando de la instalación MOD. S 130 FM pueda realizar las funciones del Portero Electrónico, incluso permitiendo la apertura de la puerta.

\* Porteros y Videoporteros analógicos de 4+n hilos (Para sistemas digitales consultar).

### SIMBOLOGÍA:

⊥ Común (COMMON)

🔑 Conexión apertura de puerta (KEY)

SPK Potenciómetro ajuste ganancia del Mando S 130 FM

MIC Potenciómetro ajuste de ganancia del Interlocutor

🔊 Audio tarjeta a portero (SPEAKER)

🎧 Audio portero a tarjeta (MIC)

🔔 Conexión timbre (RING)

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN ID 100 INTERFAZ DE PORTERO ELECTRÓNICO

