

AMPLIFICADOR MEZCLADOR DAX-40



Descripción

El amplificador mezclador DAX-40 destinado a los sistemas de megafonía tiene una potencia de 40W RMS. Este dispositivo ofrece unas prestaciones idóneas para pequeñas instalaciones en oficinas, consultas, comercios, etc. Está diseñado para emitir música ambiental y poder realizar avisos con prioridad sobre la música. Incorpora una entrada de teléfono para realizar también avisos a través de la central telefónica.



Características Técnicas

Referencia	DAX-40
Potencia	40W RMS
Tensión de salida	70-100V / 4-16Ω
Entradas	MIC1 frontal por Jack y trasero por Combo/Phantom, MIC2 por Jack, 1 AUX por RCA, 1 TEL por bornas
Prioridad	TEL>MIC1>MIC2 y AUX por control VOX
Alimentación Phantom	48V DC en MIC1 trasero con conmutador (Electret)
Salidas	LINE OUT por doble RCA
Controles volumen	1 volumen general, 1 volumen por entrada
Controles tono	Graves y agudos
Alimentación	230V AC / 50/60Hz.
Protección	Cortocircuito y sobrecalentamiento
Indicadores Led	Encendido, señal y protección
Dimensiones	275 x 66 x 226mm. Formato sobremesa
Peso	4 kg
Código	500055

