

# GENERADOR 16 MENSAJES DE AUDIO + 1 PRIORITARIO DGM-161



## Descripción

El generador de mensajes de audio pregrabados DGM-161 es un dispositivo que almacena hasta 16 mensajes + 1 mensaje prioritario.

Reproduce estos mensajes de audio en formato Mp3 estéreo o dual desde 8Kbps hasta 320Kbps. Internamente tiene un lector de tarjetas SD que soporta hasta 32Gb en formato FAT ó FAT32 ( Incluye internamente una tarjeta SD de 4Gb). Incorpora un conector USB-B que tiene doble función: para la alimentación externa (incluye alimentador 5,1VDC) y para el volcado de los archivos de audioMp3 directo desde el PC.

Podemos configurar los contactos remotos y la reproducción de los mensajes de diferentes modos al activar cualquiera de los 17 cierres remotos.



## Características Técnicas

Referencia	DGM-161
Nº mensajes:	16 + 1 Prioritario
Lector Memoria:	Tarjeta SD máx. 32Gb (FAT ó FAT 32)
Formato audio:	Mp3 estéreo y dual de 8kbps a 320Kbps
Rango de Frecuencias:	20H - 20KHz
Frecuencia Muestreo:	8KHz a 48KHz
Salida Audio:	2 x RCA hembra 0dB/0,775mV/600Ω
Volumen Audio:	Potenciómetro interno ajustable
Ratio S/N:	85dB
Rango Dinámico:	75dB
Nº Contactos remotos:	16+1 N/A respecto a Común/Masa
Montaje:	Superficie
Sujección:	4 Orificios para tornillos
THD:	=0,1%
Separación Canales:	65dB
Accesorios incluidos:	Alimentador 5,1VDC + cable USB/USB-B
Memoria interna:	Tarjeta SD 4Gb
Telemando Salida:	1 N/A libre potencial (2 bornas)
Reset (stop):	1 N/A respecto a Común/Masa
Salida Audio:	0dB/0,775mV/600Ω
Indicadores:	Led azul encendido + Led rojo leyendo
Configuración:	DIP de 4 switcher
Monitor:	Mini-altavoz 1" / 0,25W RMS
Alimentación:	5,1VDC. Conector hembra USB-B
Consumo:	165mA/5,1VDC
Peso:	0,4Kg.
Dimensiones:	198 x 100 x 30mm.
Color:	Blanco hueso
Código:	500138

\*Posicionar conmutador en REC y conectar al PC por el puerto USB-B