

GENERADOR 16 MENSAJES DE AUDIO + 3 PRIORITARIOS DGM-163T



Descripción

Módulo generador de mensajes pregrabados con control horario, semana y anual compatible con el software MasterSwitch.

El DGM-163T incluye licencia gratuita del software MasterSwitch para poder programar; hacer una lectura de los módulos de la serie y almacenar los datos de un PC mediante USB, para poder programar otros módulos con la misma configuración.



Características Técnicas

Referencia	DGM-163T
Nº mensajes:	16 + 3 Prioritarios con pulsador
Lector Memoria:	Tarjeta SD máx. 32Gb (FAT ó FAT 32)
Formato audio:	Mp3 estéreo y dual de 8kbps a 320Kbps
Rango de Frecuencias:	20H - 20KHz
Frecuencia Muestreo:	8KHz a 48KHz
Salida Audio:	2 x RCA hembra 0dB/0,775mV/600Ω
Volumen Audio:	Potenciómetro interno ajustable
Ratio S/N:	85dB
Rango Dinámico:	75dB
Nº Contactos remotos:	3 N/A (A,B,C y 0Común)por bornas.
Montaje:	Rack de 19" 1 U
Sujección:	4 Orificios para tornillos
THD:	=0,1%
Separación Canales:	65dB
Accesorios incluidos:	Cable de alimentación.
Memoria interna:	Tarjeta SD 8Gb
Telemando Salida:	1 N/A (TL OUT)
Salida Audio:	0dB/0,775mV/600Ω
Datos Rs485:	1RX-TX 485 Full por bornas y 2 por RJ45
Indicadores:	Led azul encendido, Led rojo Ocupado Led verde PROG y Led verde FILE
Display:	LCD alfanumérico de 16x2 caracteres
Monitor:	Altavoz 3" / 1W RMS monitor
Pulsadores frontales:	8 pulsadores frontales de config. y control.
Consumo:	8W/220VAC
Peso:	3,8Kg.
Dimensiones:	19" 1U fondo 190mm.
Color:	Negro
Código:	500139