

AMPLIFICADOR MEZCLADOR 40W DT-40AP



Descripción

El amplificador mezclador DT-40AP destinado a los sistemas de megafonía tiene una potencia de 40W RMS. Este dispositivo ofrece unas prestaciones idóneas para pequeñas instalaciones en oficinas, consultas, comercios, etc. Está diseñado para emitir música ambiental y poder realizar avisos con prioridad sobre la música. Incorpora una entrada de teléfono para realizar también avisos a través de la central telefónica.



Características Técnicas

Referencia	DT-40AP
Potencia	40W RMS
Tensión de salida	70-100V / 4-16Ω
Distorsión armónica	0,3% (1KHz)
Entradas	1 MIC por XLR/Phantom, 1 MIC por Jack, 1 AUX por RCA, 1 TEL por bornas
Prioridad	TEL>MIC1>MIC2 y AUX por control VOX
Alimentación Phantom	48V DC en MIC1
Salidas	Salida LINE OUT por doble RCA
Controles volumen	1 volumen general, 1 volumen por entrada
Controles tono	Graves y Agudos
Alimentación	230V AC / 50Hz.
Consumo	70W
Protección	Sobrecarga, cortocircuito y sobretensión
Indicadores Led	1encendido, 1señal y 1 protección
Dimensiones	360 x 274 x 66mm. Formato sobremesa
Peso	3 kg
Código	500115