

TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL STÉRÉO 1,5+1,5W. AVEC RADIO FM **S 10 FM**



* N'inclues pas les enjoliveurs

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

- Télécommande de commande microprocessé.
- FM stéréo numérique indépendante
- 4 pré-sélections
- Sélecteur de chaîne FM
- Entrée audio auxiliaire.
- Entrée casque.
- Contrôle de volume avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Avis de préférence.
- Mise en veille configurable
- Réception de messages
- Fonction "ne pas déranger".
- Sleep programmable jusqu'à 60 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	S 10 FM
Nombre de Canaux	1
Amplificateur	Stéréo 1,5+1,5W
Échelles de volume	31
Impédance min. en charge	8Ω
Alimentation	12Vcc/330mA
Consommation en veille	25mA
Consommation en marche	69mA
Connecteurs	Réglette de borniers
Matériel	ABS
Accessoires	Bastidor métallico incluido
Poids	0,08 Kg.
Dimensions	44 x 44 x 36mm / 5mm
Couleur	Blanc Blanc cassé Gris graphite Argent
Code	100030 100031 100032 100033



SCHEMA D'INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 10 FM ET LA CENTRALE UC 100 S

