

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ACCESORIA
PARA CAJA CARRIL DIN
FA 12L



Descripción

La fuente de alimentación FA 12L está especialmente indicado para la instalación unitaria de mandos de sonido de la Serie S sin conexión a unidad central. Su formato para carril DIN de 1 módulo, facilita su instalación al profesional.



Características Técnicas

Referencia	FA 12L
Alimentación	100-240Vac - 50/60Hz.
Tensión de salida	12Vcc
Corriente de salida	1,25 A
Potencia máx. de trabajo	15W
Eficiencia de consumo	≥84%
Conectores	Regletas
Peso	0,25 kg
Dimensiones	25x93x56 mm. Carril DIN 1 mód.
Código	100255

DOMOTICA Y SONIDO