

## KIT SK-10FMBT

KIT DE SONIDO CON RADIO FM Y BLUETOOTH:

- 1 MANDO DE 1 CANAL ESTÉREO
- 1 EMBELLECEDOR
- 2 ALTAVOCES EMPOTRABLES DE 3 1/2"
- 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V DC



### Características Técnicas

#### ALTAVOCES 2 UNIDADES

Altavoz	Woofer 3 1/2"
Impedancia	8Ω
Potencia	10W
Respuesta de frec.	125Hz-18kHz
Conectores	Bornas de presión
Material	Aluminio y ABS
Dimensiones	Ø120x66 mm. / Corte Ø105 mm.
Color	Blanco

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Alimentación	100-240Vac - 50/60Hz.
Tensión de salida	12Vcc
Corriente de salida	420 mA
Dimensiones	40x40x22 mm

#### MANDO DE CONTROL

Canales	1 + Sintonizador FM
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
BLUETOOTH	Protocolo de transmisión A2DP
Escalas de volumen	31
Impedancia mín. de carga	8Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcionamiento	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Material	ABS
Accesorios	Bastidor metálico incluido
Peso	0,08 Kg.
Dimensiones	↔44 x ↕44 x ↗36mm / ↘5mm
Color	Blanco
Código	100073



**KIT**  
**Bluetooth**

#### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

